GUIDA alla DEFINIZIONE degli IMBOCCHI

serie
CCL
CPL

B

La tabella riporta il massimo numero di imbocchi praticabili su ciascun lato della custodia per ogni diametro di filettatura.

Le distanze fra gli ingressi cavo consentono il montaggio di pressacavi (vedi pag. H3 e seguenti) e/o di raccordi a tre pezzi (vedi pag. H18).

Sullo stesso lato è possibile prevedere imbocchi di diametro e filettatura diversi tra loro fino al massimo numero consentito per il diametro maggiore.
Esempio: CCL 6 (schema A):
- 2 fori dimensione 1;
- 2 foro dimensione 2;
- 1 foro dimensione 3.

In totale max 5 fori come il numero massimo di imbocchi di dimensione 3.

- A -



- B -



- C -



- D -



- E -



- F -



Custodia	Dim. 1							Dim. 2							Dim. 3						Dim. 4				Dim. 5				Dim. 6				Dim. 7			Dim. 8			Dim. 9		
	R	Schema						R	Schema						R	Schema					R	Schema			R	Schema			R	Schema			R	Sch.		R	Sch.		R	Sch.	
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E		A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B		A	B		A	B
CCL 0/CPL 0	40	2	3	-	-	-	-	40	2	3	-	-	-	-	52	2*	2*	-	-	-	-	1*	1*	-	-	1*	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCL 1/CPL 1	40	3	4	-	-	-	-	40	2	3	-	-	-	-	55	2*	2*	-	-	-	-	1*	1*	-	-	1*	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCL 2/CPL 2	40	3	5	6	-	-	-	45	3	5	6	-	-	-	60	2	3	-	-	-	70	2	2	-	70	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCL 3/CPL 3	40	4	7	8	11	-	-	45	3	5	6	8	-	-	60	3	5	-	-	-	70	2	2	-	70	2	2	-	80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCL 4/CPL 4	40	5	9	10	14	15	-	45	4	7	8	11	-	-	62	3	5	6	-	-	70	3	5	-	70	3	5	-	85	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
CCL 5/CPL 5	45	5	9	10	14	15	-	50	4	7	8	11	12	-	62	3	5	6	-	-	75	3	5	6	75	3	5	6	85	2	3	-	115	2	-	115	2	-	-	1	-
CCL 6/CPL 6	45	7	13	14	20	21	-	50	6	11	12	17	18	-	62	5	9	10	14	-	80	3	5	6	80	3	5	6	90	3	5	-	120	2	-	120	2	-	-	1	-
CCL 7	50	7	13	14	20	21	26	55	6	11	12	17	18	23	65	5	9	10	14	15	85	4	7	8	85	4	7	8	100	3	5	6	120	2	3	120	2	3	180	2	-
CCL 8	50	8	15	16	23	24	30	60	7	13	14	20	21	26	70	6	11	12	17	18	85	5	9	10	85	5	9	10	100	4	7	8	120	3	4	120	3	4	180	2	-

* disponibile solo filetattura metrica.

Filettature disponibili:
NPT ANSI B1.20.1
Metrica M...x1,5 ISO 965.

Legenda Dimensione Imbocchi:
1 = M20 - 1/2"
2 = M25 - 3/4"
3 = M32 - 1"
4 = M40 - 1"1/4
5 = M50 - 1"1/2
6 = M63 - 2"
7 = M75 - 2"1/2
8 = M80 - 3"
9 = M90 - 4"